co-botic 1900
Drop & Go et Pro



COB19.FCT.0000B
co-botic 1900
Drop & Go



COB19.FCT.0230A
co-botic 1900
Pro

Consommables



K.1.S.137.0021.0
Kit d'assemblage de rouleau de brosse
Avant



K.1.S.137.0022.0
Kit d'assemblage de rouleau de brosse
Arrière



K.1.137.0006.0
Kit filtre Hepa H11
Sans éponge



K.1.137.0059.0
Évent de circulation d'air en éponge



K.1.137.0130.0
Kit moteur d'aspiration
250 W 28,8 V



K.1.137.0170.8
Kit brosse de précision
Arrière du rouleau



K.1.137.0174.8
Kit brosse de précision rotative
Avant



K.1.S.137.0020.0
Brosse latérale



K.1.S.137.0048.0
Couverture lidar



K.1.S.137.0070.0
Unité de brosse
sans moteur



K.1.S.137.0072.0
Bloc de brosse à levier de fixation



K.1.S.137.0075.0
Bac collecteur de poussière

Batteries



K.1.S.119.0001.3
i-power 8.7



K.1.S.119.0123.797
i-power 10.5

Spécifications techniques co-botic 1900

GARANTIE 2 ans

Sans moteur d'aspiration.





Dimension	375 x 197 mm
Capacité du bac à poussière	2L (anti-moisissure)
Niveau du filtre HEPA	H11, lavable
Poids	+-7 kg (hors batteries)
Tension nominale du robot	28,8 V
Puissance nominale du robot	**Mode éco :** 50 W **Mode standard :** 80 W **Mode max. :** 250 W
Capacité de la batterie au lithium	2x 14,4 V, 8,7 Ah ou 10,5 Ah, 125 W ou 151 W par pièce
Capteurs	Capteur de pare-chocs 6 pièces, détection de falaise 6 pièces, capteur de détection de mur laser, capteur de navigation LiDAR portée de 12 mètres
Types de connexion	SIM 4G + WIFI (2,4 GHz + 5 GHz)
Puissance d'aspiration	**Mode éco :** 4,5 kPa **Mode standard :** 9,5 kPa **Mode fort :** 20 kPa
Autonomie	**i-power 8.7 ;** Mode éco : 240 min Mode standard : 180 min Mode puissant : 60 min **i-power 10.5 ;** Mode éco : 300 min Mode standard : 210 min Mode puissant : 90 min
Niveau sonore	**Mode éco :** ≤ 62 dB **Mode standard :** ≤ 65 dB **Mode fort :** ≤ 68 dB
Zone de nettoyage	jusqu'à 2 m²/min (cela dépend fortement de l'environnement) ; une pièce de 20 mètres carrés peut être nettoyée en 10 à 12 minutes.



Caractéristiques techniques du chargeur co-botic 1900 Pro

Temps de charge	**i-power 8.7:** 3 tuntia **i-power 10.5:** 4 tuntia
Saisie	100-240 V
Syöttö	35 V, 3.3 A, 115,5 W

M26.000078.02.FR – Sous réserve de modifications.

Siège social • Eindhoven • Pays-Bas • +31 40 266 24 00 • hello@i-teamglobal.com